

KGK

Generator EP6500 T

Luftkølet Stage V. Honda GX390 på 11,1 Hk.
Professionelt generatoranlæg med 3-faset strømforsyning.
Kapacitet og ydelse til mange krævende opgaver.
Vi fører generator anlæg til ethvert behov indenfor
håndværk, industri, hobby, landbrug og fritidsbrug.



- Kompakt
- Robust konstruktion
- Betjeningsvenlig
- Honda GX390 motor
- 3000 Omdr.
- Luftkølet
- Høj ydelse
- Oliealarm

Model	Kva Max	Kva Con	Amp	Stik	Motor	Tank	Forbrug	Db(A)	Vægt	LxBxH mm.
EP6500 T	7,0	6,5	9,4/ 17,0	1x400v 1x230v	Honda GX390	6,1 L	2,4 L/t	72	82 Kg	830x510x560